

Trunk Return Amplifier **LE30GS-EQR**

FEATURES

- สามารถส่งช่องโหว่ได้เพิ่มพิกัด 100 กว่าช่อง
- สามารถขยายสัญญาณระบบ DIGITAL ได้
- สามารถส่งสัญญาณได้ทั้งไปและกลับ (TWO WAY COMMUNICATION)
รองรับระบบ HIGH SPEED INTERNET ใช้เล่น INTERNET ดูหนัง ฟังเพลงได้

Forward Amplifier

Operating Frequency Range	47-860 MHz
Max.Gain	32±2dB
Operating Gain	29±2dB
Gain Flatness	±0.5 dB
Noise Figure	5 dB
Output Level	92-98 dBuV(80Ch.)
Cross Modulation	-72 dB
Composite Second Beat (CTS)	-72 dB
Composite Triple Beat(CTB)	-74 dB
Return Loss	<-20 @ 40MHz-1.5 dB OCT.
Hum Modulation	<-70 @ 5A though current
Input Attenuation Control	0-20 dB
Input Slope Control	0-20 dB



Return Amplifier / Path

Operating Frequency Range	5-30 MHz
Operation Gain	10 dB±2 dB
Max.Output Level	105 dBuV
Gain Flatness	±0.8 dB
Gain Control	0-20 dB
Noise Figure	4 dB