

Satellite Finder & CCTV Camera Handheld

เครื่องมือวัดสัญญาณดาวเทียมและกล้องวงจรปิดแบบมือถือ

ใช้สำหรับติดตั้งจานดาวเทียม ไม่ต้องใช้ทีวี ไม่ต้องต่อสายไฟ



SF-904

3.5" TFT Color LED Monitor

- จอ LED 3.5" คมชัดประหยัดพลังงาน
- ใช้ติดตั้งจานดาวเทียมทุกสีทุกแบบทั้ง C-Band & Ku-Band
- มีตัวเลขบอกคุณภาพสัญญาณอย่างชัดเจน
- มีเสียงเวลาเจอสัญญาณ และเสียงเตือนถ้าติดตั้งแล้วสายช็อต
- มีปุ่ม Sat สะดวกในการเลือกดาวเทียม
- มีไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จ, 22K, 18V, 13V
- น้ำหนักเบาเพียง 420 กรัม พร้อมกระเป๋าสะพายและที่บังแดดที่หน้าจอ
- อัปเดต firmware ผ่านพอร์ต USB
- ชาร์จไฟบ้านได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ตัวเครื่องมี AV out ต่อออกทีวีได้
- ตัวเครื่องมี AV in ใช้เป็นจอมอนิเตอร์ได้ทั้งภาพและเสียง
- มีพอร์ตจ่ายไฟ DC 12V สำหรับทดสอบกล้องวงจรปิด CCTV
- ใช้งานต่อเนื่องนาน 3-4 ชั่วโมง

จอสี 3.5"
TFT LED



Specification: SF-904

TFT LED 3.5"(89mm); Display size: 73*51mm

Dots pixels: 320*240 (230400Pixes)

Menu language: Thai/English

LNBinput : F type female head.

Frequency range: 950MHz-2150MHz

LNB Power supply: 13/18V,max400mA

DiSEqC: 1.2 edition

Demodulation chip: QPSK (SCPC and MCPC compatible)

Symbol rate: 2Mbps~45Mbps

System processor: 32bit processor(200MHz)

FLASH: 4 Mbyte

Rate: up to 15M bits/s

Voice patterns:single sound channel

Lithium battery: DC 11.1V 2200mAh(built-in)

Input voltage: DC13.5V 1.5A;

Dimensions: 110*170*41mm

Input impedance: 75 ohm. (F)

Signal level: -65dBm~-25dBm

LNB Switch control: 22KHz

Threshold: 4.1dB;

SDRAM: 16 Mbyte

Video: MPEG-2 Main Level

Image analysis: 720*576,720*480

Sampling rate: 32,44.1 and 48KHz

Output voltage: DC12V

Weight: 420g (no battery pack)

Multi-Function Satellite Finder Accessories SF-904

